

Stromerzeuger

Benzin / Gas

MODELL	LEISTUNG 3000 Upm/50 Hz		LEISTUNG 3000 rpm/60Hz		MOTOR			AUS- GANG	ABMESSUNGEN (mm)			GE- WICHT
	kVA	Watt	kVA	Watt					Breite	Tiefe	Höhe	
G 2500 H	2.2	2000	2.5	2300	Honda	G 200	5	220	580	400	490	32
G 3000 H	2.5	2200	2.7	2600	Honda	GX 160	5.5	220	580	400	420	36
G 3000 V	2.5	2200	2.7	2600	Vanguar d	115432	5.5	220	580	400	420	39
G 5000 H	5	4000	5.5	4500	Honda	GX 270	9	220	720	500	500	65
G 5000 V	5	4000	5.5	4500	Vanguar d	185432	9	220	720	500	500	54
G 7000 H	7	5600	8.4	6800	Honda	GX 390	13	220	720	500	500	80
G 10000 V	10	8000	12	10000	Vanguar d	303400	16	220	900	520	500	140
G 12000 V	12	9600	14	11200	Vanguar d	350400	18	220	900	520	500	140
G 5 Tf H	5	4000	6	4800	Honda	GX 270	9	220/380	720	500	500	65
G 5 Tf V	5	4000	5.5	4400	Vanguar d	185432	9	220/380	720	500	500	54
G 7 Tf H	7	5600	8.4	6800	Honda	GX 390	13	220/380	720	500	500	80
G 10 Tf V	10	8000	12	10000	Vanguar d	303400	16	220/380	900	520	500	140
G 12 Tf V	12	9600	14	11200	Vanguar d	350400	18	220/380	900	520	500	140
G 12 Tf H	13	10000	15	12000	Honda	GX 620	20	220/380	900	520	500	140

Ausgangsspannungen beziehen sich auf 3000 Upm / 50 Hz.

Für 60 Hz: SETZEN SIE SICH BITTE MIT IHREM HÄNDLER IN VERBINDUNG.

DIE LEISTUNGSANGABEN WURDEN BEI 20° CELSIUS UND MEERESHÖHE (NN) GEMESSEN.

Die Ausgangsleistung fällt um 4% pro 300 Meter über NN und pro 6° C Temperaturanstieg.

EIGENSCHAFTEN

- Motor und Generator sind als Monoblock gekoppelt, in einen Rohrrahmen eingebaut und in Vibrationsdämpfern gelagert.
Optional können alle Stromerzeuger (außer G 2500 und G 3000) mit Rädern und/oder einer Schutzkonsole (Voltmeter, Sicherungsautomat, Betriebsstundenzähler und Bereitschaftslampe) geliefert werden.

ALLE STROMERZEUGER SIND MIT EINER SCHUTZSCHALTUNG AUSGESTATTET DIE DEN MOTOR BEI ZU GERINGEM ÖLSTAND AUTOMATISCH ABSCHALTET.

- Die Stromerzeuger sind mit luftgekühlten 4 Takt Motoren ausgestattet. Sie haben oben hängende Ventile (außer G 2500 H mit seitlichen Ventilen).
Optional ist ein ELEKTROSTARTER erhältlich (außer Modelle C 2500 und G 3000).

Einphasige Stromerzeuger

Erregerspannung durch Kondensator, bürstenlos. Ausgestattet mit zwei einphasigen Steckdosen und einem Sicherungsautomaten.

Option: 12 V DC Ausgang.

Dreiphasige Stromerzeuger

Ausgestattet mit einer dreiphasigen Steckdose (220 V oder 380 V) und einer einphasigen Hilfssteckdose.
Einphasige Sicherung.

OPTIONAL KÖNNEN ALLE HONDA MOTOREN AUCH FÜR GAS AUSGERÜSTET WERDEN.

**ALLE STROMERZEUGER MIT ELEKTROSTARTER KÖNNEN OPTIONAL MIT EINER
AUTOMATISCHEN STARTERPANELE FÜR NETZAUSFALL AUSGESTATTET WERDEN.**

... WHERE THE POWER COMES FROM ...

PowerSources

Produktion u. Vertrieb von Stromversorgungen

ROBERT-BOSCH-STR. 7 D - 40668 MEERBUSCH

TEL.: +49 - 2150 - 9128 00

Fax: +49 - 2150 - 9128 09

http: www.powersources.de

E-mail: wvs@powersources.de

... WHERE THE POWER COMES FROM ...